

Maintenance de l'éolienne <Black 300>

Intervall: Il faut faire une fois par mois la Maintenance

1. Il faut contrôler si les connexions de la soudure ont été changées!

Pour ça, il faut toucher d'une manière forte tous les pieds de fer avec les mains.

2. Il faut regarder s'il y avait aucune chose qui a changer sur la construction, les hélices, et tous ce qui fait partie du système.

3. Maintenant il faut contrôler, si toutes les vices sur la construction sont bien attachées!

Chaque deuxième mois il faut aussi embrasser l'éolienne soit meme,

pour contrôler les helice et d'autre choses en haut la. Pour ca il faut faire attention et suivre les instructions écrit ici!

1. AVANT de embrasser l'éolienne il faut TOUJOURS (!) FREINER l'éolienne avec le interrupteur (on/off) dans la chambre IT!! (sur le display le pour <break> allume)

2. Maintenant on peut embrasser le mat. Mais il faut faire attention avec les cable qui passent par le mur. Il faut toujours contrôler qu'il ne sont pas gâté.

3. Il faut regardez et contrôler les quatre vices, qui attachent le mat avec l'éolienne. Mais il faut pas ouvrir les vices!! il faut seulement essayer s'il se sont ouvrir un peu a cause des vibrations.

S'ils ne sont plus bien attacher, il faut les attacher encore mais sans changer la droite verticale entre le mat et l'éolienne.

4. Il faut regardez, si les 9 vices (pour 3 helice) qui fixent les helices sont encore bien attacher.

La il faut faire attention, que la position des helice ne change pas, parce que si non, il faut faire la equilibration encore une fois en bas dans le batiment (sans aucune vent).

5. Il faut contrôler les deux vices qui fixent le queue.

6. Il faut contrôler, si les hélices sont rompues??

7. Maintenant il faut re-élever le mat sur la hauteur normale. Faire attention au câble!

8. Si tous les câbles sont dans un bon état et toute la construction est bonne, fixer comme avant (il faut contrôler, qu'on n'a pas oublié d'attacher une des vices sur la construction de fer!), on peut démarrer l'éolienne avec le interrupteur (on/off) dans la chambre IT. (sur le display le pour <break> n'allume plus).

9. Il faut rester sur le toit et regarder pour 5-10 minutes, si tout va bien après que l'éolienne a démarré!

10. Il faut noter (écrire) tout ce qu'on a regardé comme changement sur la construction et sur l'éolienne pour profiter de l'expérience. Il faut faire rapport à Papa Sow et Yeral Dicko.